

TS-216G

CPU	Procesador ARM Cortex-A55 de 4 núcleos a 2.0GHz
Arquitectura de CPU	ARM de 64 bits
Procesadores gráficos	Mali-G52
Motor de cifrado	Yes
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Yes
Memoria del sistema	4 GB en placa (no ampliable) Nota: Reserva algo de RAM para usar como memoria gráfica compartida.
Memoria máxima	4 GB en placa (no ampliable)
Memoria flash	4 GB (Protección de arranque dual del sistema operativo)
Bahía unidad	2x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad unidad	Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Intercambiable en caliente	Yes
Puerto Gigabit Ethernet (RJ45)	1
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	1 (2.5G/1G/100M)
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.2 Gen 1	1
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Estado del sistema, LAN, USB, HDD1-2

Botones	Encendido, restablecimiento, copia USB
Dimensiones (Al x An x Pr)	165 × 102 × 220,6 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	1.45 kg
Peso (bruto)	2.41 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Unidad de alimentación eléctrica	Adaptador mínimo de 48W (12VDC), 100-240VAC
Consumo de energía: disco en modo de espera	4.973 W
Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico	13.907 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	1 de 70 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington Seguridad	Yes
Garantía estándar	2 años
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	200

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.